MÁY KIỂM TRA ẮC QUY ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGHIỆP

Máy kiểm tra ắc quy

PBT 720 6/12 V

Mã hàng: 083240

INVEST IN THE FUTURE

Máy kiểm tra ắc quy chuyên nghiệp với phép đo cực kỳ chính xác, màn hình màu trực quan và máy in tích hợp sẵn.

CHỨC NĂNG KIỂM TRA TOÀN DIỆN





Kiểm tra ắc quy 6 và 12 V:
Gồm 4 giai đoạn:
- Kiểm tra tình trạng ắc quy
- Kiểm tra dòng khởi động nguội (CCA)
- Kiểm tra điện trở trong
- Kiểm tra điện áp ắc quy và trạng thái nạp

Kiểm tra củ đề (khởi động) 6 và 12 V:
- Kiểm tra điện áp khi khởi động.

Kiểm tra máy phát điện (alternator) 6 và 12 V:
- Kiểm tra điện áp không tải và có tải, cũng như dòng điện đột biến khi có tải.

Dạng sóng:
- Kiểm soát dạng sóng điện áp ắc quy.

ĐA NĂNG

Tương thích với 3 loại ắc quy axit-chì, dung lượng từ 7 đến 240 Ah:
- Ắc quy kín VRLA / GEL / AGM bản cực phẳng / AGM cuộn xoắn
- Ắc quy nước TIÊU CHUẨN (axit hở)
- Ắc quy START / STOP (EFB/AGM)

Thông số làm việc:

FR	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				tiêu chuẩn quốc tế	*ắc quy tàu thuyền*
10 > 2000 A	**10 > 1400 A**	**10 > 2000 A**	**26A17 > 245H2**	**10 > 1400 A**	**10 > 2000 A**

Giao diện có 13 ngôn ngữ

ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

- Tự động bù nhiệt độ bên ngoài.
- Phép đo điện trở động giúp giảm thiểu việc phóng điện ắc quy và cho kết quả đáng tin cậy, không bị ảnh hưởng bởi:
  - điện tích bề mặt
  - tải ký sinh (đèn, các đèn báo khác, v.v.)
  - sự cố tiếp xúc (oxy hóa cực ắc quy, đầu cốt bị lỏng)



Kèm theo vali đựng



Dây kẹp tháo rời được

TRỰC QUAN & AN TOÀN



- Màn hình LCD màu 3,2 inch.
- Có kết quả trong chưa đến 1 giây.
- Có thể thực hiện ngay lần kiểm tra mới.
- Lưu kết quả của lần kiểm tra gần nhất.
- Bảo vệ đảo cực.



- Tải ứng dụng về máy tính (PC) để dùng thêm chức năng: in các kết quả kiểm tra gần nhất và cập nhật máy kiểm tra.



Cáp USB



2 cuộn giấy (mã 056633)

KIỂM TRA											
		Ắc quy A	Ắc quy V	SẠC & KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG XE	KẾT QUẢ		BÙ NHIỆT ĐỘ				
6-12 V	7 >240 Ah	•	• **tối thiểu 3 V**	6 V 12 V 24 V	1 s	tức thì	•	10,5 x 5 x 26 cm	2 kg	2,6 m	

CE

Sản xuất tại Trung Quốc

www.gys.fr